

# CENTRALE ALLARME CE 60 - 8 GSM



 **TOP SELLER**

## CE60-8GSM

Centrale supervisionata mista radio/filo con combinatore GSM integrato

60 zone radio + 8 filo  
Sirena magnetodinamica  
Combinatore GSM  
Firmware aggiornabile



**FUNZIONE  
TERMOSTATO**

**Controlla il riscaldamento di casa dal telefono cellulare**

 **ATTIVAZIONI**  
1 Totale  
2 Parziali



- 60 zone per sensori radio + 8 zone filari a bordo.
- Fino a 16 attivatori radio/filo.
- Ideale per impianti di piccole-medie dimensioni.
- Display LCD alfanumerico retroilluminato.
- Ampia gamma di personalizzazioni dell'impianto (ritardo ingresso/uscita, preallarme, allarme a bassa intensità per sensori esterni, porta aperta, antiaccecamento, personalizzazione nomi di tutte le periferiche radio e filo).
- Memoria 100 eventi.
- 3 modalità di attivazione (1 totale + 2 parziali) tramite tastiere radio, chiavi di prossimità, radiocomandi, ingresso chiave, messaggi SMS o chiamata con selezione da menù vocale.
- Funzione di alert vocale con messaggi registrabili associati alle prime 30 zone radio, tramite modulo audio amplificato mod. AMP (non incluso)
- Gestione dei sensori tecnologici 24h
- Menù semplificato di gestione periferiche bidirezionali
- Completa gamma di uscite per sirene o altri dispositivi esterni.
- 3 uscita ausiliarie NC/NA programmabili e gestibili dall'utente.
- Funzione segnalazione accecamento GSM (anti-jamming)
- Combinatore GSM vocale integrato (8 numeri telefonici) per invio di SMS e/o chiamate vocali registrabili dall'utente.
- Invio eventi Contact-ID [SIA-DC09] tramite rete dati GPRS verso ricevitori IP compatibili.
- Completa gestione da remoto tramite SMS oppure chiamata diretta con risposta di menù vocale e selezione comandi a toni DTMF.
- App di gestione remota "Duevi Alarm" per Smartphone Android e iOS (scaricabile dai market ufficiali).
- Ascolto ambientale da remoto.
- Sirena magnetodinamica integrata a bordo.
- Funzione termostato per controllo della caldaia da remoto tramite SMS (sonda mod. TEMP opzionale).
- Funzione di Antiaccecamento Radio con 4 soglie selezionabili
- 1 Porta mini-USB per programmazione della centrale tramite Software per PC Windows
- 1 Porta USB per aggiornamento della centrale con future versioni firmware
- Contenitore plastico in ABS
- Dimensioni circa 325x250x90mm (esclusa antenna)
- Programmazione da pannello 3 tasti o da software per PC Windows tramite porta USB.

### Dati tecnici

Alimentazione	230Vac
Batteria Tampone	Piombo 12V 7Ah (non inclusa)
Consumi	Stand-By (riposo) < 30 mA   Allarme < 110 mA
Zone di allarme e ingressi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 zone radio</li> <li>• 16 attivatori radio/filo</li> <li>• 16 periferiche radio bidirezionali</li> <li>• 8 ingressi filo NC di allarme</li> <li>• 1 ingresso filo NC di tamper</li> </ul>
Uscite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uscite 12Vdc per alimentaz periferiche (max 600mA)</li> <li>• Uscita stato impianto TC</li> <li>• Relè di allarme a scambio libero (NC/NA)</li> <li>• Uscita 12Vdc a dare/mancare in allarme</li> <li>• 3 uscite AUX programmabili (NC/NA)</li> </ul>
Inserimenti	1 Totale + 1 Parziale + 1 Esterno
Dispositivi di inserimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiocomandi (mod. TX4C / TX2C)</li> <li>• Lettore di chiavi transponder filare (mod. LET)</li> <li>• Lettore di chiavi transponder radio (mod. LET-PROX-W)</li> <li>• Tastiera radio (mod. DVTR-RT / DVTR-OLED)</li> <li>• SMS e Menu vocale (solo versione GSM)</li> <li>• Ingresso chiave filare (solo Inserimento Totale)</li> </ul>
Frequenza (portata)	RX + TX 433,92 MHz (100 m in aria libera)
Memoria allarmi	100 eventi (allarmi con identificazione del sensore, inserimenti, disinserimenti, SMS)
Segnalazioni acustiche	Sirena magnetodinamica alta potenza, funzione ALERT (anche vocale), toni di avviso
Durata allarme	programmabile da 10 a 240
Ritardi	Tempi di Uscita e Ingresso programmabili
Combinatore GSM Integrato (se presente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 numeri programmabili</li> <li>• Invio messaggi SMS di: allarme, panico, teleallarme, stato alimentazione, supervisione GSM</li> <li>• Chiamate vocali di allarme, panico, teleallarme</li> <li>• Menu vocale</li> <li>• Invio eventi Contact-ID [SIA-DC09]</li> </ul>

CE60-8GSM	Centrale di allarme con GSM integrato
CE60-8	Centrale di allarme senza GSM
TEMP	Sonda temperatura ambiente
AMP	Modulo audio amplificato filare per funzioni vocali

### ANCHE CON FIRMWARE 4 SETTORI

scaricabile dal sito [www.duevi.eu](http://www.duevi.eu)

Suddivisione dei sensori in 4 settori gestibili singolarmente tramite tastiera radio



**(Nota Bene)** Il firmware a 4 settori è compatibile unicamente con tastiera DVTR-OLED (da versione 1.2), VV-ZELA-R (da versione RC10), STIMPIA-12S e tutti i sensori radio versione AN



60 Sensori via radio  
16 Attivatori via radio  
16 Periferiche bidirezionali via radio





**Tecnolimpianti**

L Tecnolimpianti Srl - concessionario Celli group  
Via Maestri del lavoro 99/101 24048 Treviolo (Bg)

P.i 03863080168 Tel.035.4376831

Sito web: [www.ltecnolimpianti.it](http://www.ltecnolimpianti.it)

Social: <http://www.facebook.com/www.ltecnolimpianti.it>